

CHATEL DATA PANNE

Date : 18/05/2013

Marque : Renault Velsatis / Espace

Type : V6 **Année** : 2002 => 2009

Moteur cylindrée : 3.5 Litres V6 **Type** : V4Y 177 kW

Energie : essence /GPL **Type de gestion** : Prins VSI-2

Anomalie :

défauts sur les circuits d'injecteurs essence dans la gestion essence.

Allumage du « check ».

Parfois ratés dus à la coupure du Ti essence.

Cette panne n'est pas systématique et peut apparaître après un re-flashage du calculateur essence.

Remède :

Souder une résistance de 47 Ohms (5 watt) entre chaque paire de fils de coupure du simulateur (fil 1 couleur et son correspondant rayé de jaune).

Cette solution va adapter la résistance finale de simulation.

